



BLUETOOTH SWITCH IT-BT



D Bedienungsanleitung
F Mode d'emploi
E Manual de instrucciones
P Instruções de funcionamento
TR İşletme talimatı
SK Návod na obsluhu
SLO Navodilo za uporabo
R Руководство по обслуживанию
RO Manual de utilizare
FIN Käyttöohje
NL Gebruiksaanwijzing
N Bruksanvisning

GB Operating Instructions
I Istruzioni d'uso
EST Kasutusjuhend
GR Οδηγίες χρήσης
H Kezelési utasítás
CZ Návod k obsluze
PL Instrukcja obsługi
S Bruksanvisning
BG Ръководство за обслужване
HR Uputa za rukovanje
DK Betjeningsvejledning
IS Notkunarleiðbeiningar


Med Bluetooth-Switch IT-BT blir din Android Smartphone kopplingscentral för alla intertechno radiomottagare (från tillverkningsår 1995) i hus och trädgård.

Förbered BT-Switch (Bild 1).

1. Batteri (typ CR 2032) för timerfunktion har redan lagts i vid utleveransen.
2. Anslut BT-Switch över den medlevererade nätenheten.
Apparaten är driftsklar när den blåa LED-lampan lyser.

Användning av BT-Switch:

1. Laddner gratis Android-App med QR-kod (bild 2) och installera appen.
Alternativt söker du i Android-store efter "intertechno BT-Switch".
2. Android-Appen söker automatiskt efter BT-Switch.
Detta kan ta upp till 40 sekunder. Bekräfta parningsförfrågan (bild 3).
3. En framgångsri anslutning bekräftas med ett meddelande.
Så länge som din Smartphone är inom räckhåll för BT-Switch är anslutningen aktiv, även om inte appen är aktiv.
Upp till 6 Smartphones kan vara anslutna till BT-Switch samtidigt.



Lägg till och koda modulen (IT-mottagare):

- 1.) Självlärande radiomottagare:
För en högre säkerhet med alla självlärande radiomottagare från intertechno fastläggs ett säkert lösenord för lösenordskoden (🔒) under inställningar.
Bekräfta med "Spara".
- 2.) Genom att klicka på symbolen "Infoga modul" (🏠) fastställs en ny radiomottagare.
 - 1.) Mata in namn (t.ex. trädgårdspump).
 - 2.) Välj motsvarande modul.
 - 3.) Val av kodning.
Kodhjulskoder finns tillgängliga från A-P och 1-16.
För lösenordskoder kan valfritt antal lösenord väljas och under varje lösenord kan upp till 16 självlärande IT-mottagare opplas in.
Avsluta med "Spara".

TIMER

För en automatisk tidskoppling trycks symbolen "Infoga timer" (🕒) in.

- 1.) Urval av moduler
- 2.) Mata in timernamn (t.ex. kvällsbevattning).
- 3.) Ställ in till- och frånkopplingstid. Även endast till- eller frånkoppling är möjlig.
- 4.) Tillfällighetskoppling : Val om timern skall börja slumpmässigt, dvs den kopplas in maximalt 15 minuter tidigare eller senare än inställt.
- 5.) Upprepa: Val av veckovis upprepning.
- 6.) Val av dag när koppling skall göras.

Samtliga timerinställningar programmeras genom "Timersynkronisering" på BT-Switch.
Som bekräftelse tänds status-LED-lampan kort.

Så länge som "synkronisering" inte har tryckts in, programmeras inte timern in i BT-Switch.
Som timertid används Smartphones tid och den överförs vid varje synkronisering.
Även när BT-Switch avstängd, lagras timerinställningarna genom CR2032-batteriet.

Om inget batteri har satts i eller om batterierna inte har tillräckligt med energi, meddelas detta med ett varningsmeddelande i appen i minuttempo.

Användarinformation:

- genom att hålla ett införande intryck möjliggör detta "Redigera" och "Radera".
- genom att hålla intryck från inmatningssymbolen gör det möjligt att förskjuta införandet.
T.ex.: Radio-mellankontak för radio-inbyggnadsbrytare

Symbolöversikt:

Modullista	Timerlista	Inställningar	Infoga modul	Infoga timer